FICHE PRODUIT

Badge sécurisé et code : deux preuves valent mieux qu'une.

XPR

Lecteur/clavier Std RFID 13,56 MHz et QR code, Wiegand/OSDP Bornier

Référence SCAP : XP-K-QR



Lecteur à clavier multi-technologies de la gamme Xpro XPR, qui lit les badges 13,56 MHz et les QR codes, sur papier comme sur l'écran d'un smartphone.

Points forts

- Lit les QR codes sur papier et sur écran de smartphone, en plein soleil comme dans l'obscurité
- Compatible avec la quasi-totalité des contrôleurs du marché
- Sorties Wiegand, RS-485, OSDP et SSCP
- Xsecure : chiffrement de l'identifiant sur carte MIFARE DESFire EV3, clés diversifiées
- Configuration et mise à jour par logiciel Product Manager (USB-C)
- Boîtier IP65 pour l'intérieur et l'extérieur
- Clavier pour la saisie d'un code

Applications

- Accès des visiteurs et accès temporaires par QR code
- Sites multi-technologies
- Portes intérieures et extérieures



Caractéristiques techniques

Gamme	XPR Xpro – XP-K-QR
Fréquence	13,56 MHz
Identifiants lus	Xsecure, ISO 14443-A (MIFARE), ISO 14443-B CSN, ISO 15693 CSN, HID iCLASS CSN, LEGIC CSN, NFC
Chiffrement	MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3 (chiffrement personnalisé) et Xsecure
QR code	Papier et écran de smartphone
Distance de lecture du QR code	5 à 49 cm, selon le type et la taille du code
Champ de vision du QR code	42° × 28°, distance focale 19,5 cm
Portée de lecture des badges	Jusqu'à 9 cm selon le type et la taille du badge
Interfaces	Wiegand, RS-485, OSDP, SSCP
Raccordement	Bornier
Alimentation	9 – 15 V DC
Montage	En saillie
Boîtier	Copolymère polycarbonate (UL94)
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Autoprotection	Oui
Configuration	USB-C, logiciel Product Manager
Clavier	Oui
Largeur du boîtier	Large
Lecture sécurisée	Oui : lecture d'une application du badge avec une clé de chiffrement

Caractéristiques indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis. Prix et disponibilités : consultez SCAP.